

## Электропривод

### Электропривод ротационный модулирующий



## Характеристики

### Технические характеристики

МОДУЛИРУЮЩИЙ привод с электронным контролем

Угол работы 90° (Max 100°.)

Момент от 49 а 1960 Nm. (см. таблицу)

Напряжение питания 230 Vac (±10%) 50/60 Hz 1Ph

Индикатор управления 4~20 mA (о 1~5 Vdc).

Индикатор выхода 4~20 mA (1~5 Vdc per AM 20).

Разрешение 1/250 (регулируемое 1/200 ~ 1/400).

Регулировка 0/span.

Переключатель инверс./прямой.

Переключатель при отсутствии сигнала OPEN - CLOSE - STOP

Соппротивление изоляции 100 MΩ / 500 Vdc

Изоляция напряжения 1500 Vac / 1 мин..

Мотор с изоляцией классом E.

Рабочая температура от -25 °C до +55 °C (при использовании при температуре ниже 0 °C, рекомендуется противоконденсатный элемент).

Степень защиты согласно нормативу NEMA 4,4X (IP65)

Соединения для клапана станд. от F05 до F14 ISO 5211.

Термостатная защита с автосбросом на моторе.

Ограничитель откр./закрыт. с регуляторами на всей длине

Механические ограничители безопасности

Индикатор позиции со шкалой.

Рычаг ручного привода.

Электросоединение с винтовыми зажимами.

Фиксация кабеля питания клеммами

Максимальная шумность при работе 73 dB.

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: [oam@nt-rt.ru](mailto:oam@nt-rt.ru) | <http://omal.nt-rt.ru>